

Параметры интерфейса RS-485 для удалённого управления:

(изменяются в системном меню)

скорость: 115200, четность: нет, число стоп-бит: 1, биты данных: 8

Параметры протокола MODBUS RTU: (изменяются в системном меню)

адрес устройства: 18

Таблица

Параметр	Тип	Адрес Modbus	Функция Modbus Запись/чтение
Мгновенный расход	32 bit float – word swap (CD AB)	514	0x06, 0x10/0x03
Текущий объем	32 bit float – word swap (CD AB)	512	0x06, 0x10/0x03
Накопленный объем	32 bit float – word swap (CD AB)	518	0x06, 0x10/0x03
Сброс текущего объема *	16 bit unsigned	516	0x06, 0x10/0x03
Сброс накопленного объема *	16 bit unsigned	517	0x06, 0x10/0x03
Частота	16 bit unsigned	522	0x06, 0x10/0x03
Запись значений в энергонезависимую память**	16 bit unsigned	521	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 1	32 bit float – word swap (CD AB)	540	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 2	32 bit float – word swap (CD AB)	542	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 3	32 bit float – word swap (CD AB)	544	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 4	32 bit float – word swap (CD AB)	546	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 5	32 bit float – word swap (CD AB)	548	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 6	32 bit float – word swap (CD AB)	550	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 7	32 bit float – word swap (CD AB)	552	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 8	32 bit float – word swap (CD AB)	554	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 9	32 bit float – word swap (CD AB)	556	0x06, 0x10/0x03
Калибровочный коэффициент 10	32 bit float – word swap (CD AB)	558	0x06, 0x10/0x03
Частота 1	16 bit unsigned	560	0x06, 0x10/0x03
Частота 2	16 bit unsigned	561	0x06, 0x10/0x03
Частота 3	16 bit unsigned	562	0x06, 0x10/0x03
Частота 4	16 bit unsigned	563	0x06, 0x10/0x03
Частота 5	16 bit unsigned	564	0x06, 0x10/0x03
Частота 6	16 bit unsigned	565	0x06, 0x10/0x03
Частота 7	16 bit unsigned	566	0x06, 0x10/0x03
Частота 8	16 bit unsigned	567	0x06, 0x10/0x03
Частота 9	16 bit unsigned	568	0x06, 0x10/0x03
Частота 10	16 bit unsigned	569	0x06, 0x10/0x03

* запись в регистр числа отличного от 0 обнуляет соответствующий параметр.

** запись в регистр числа 2604 сохраняет значения калибровочных коэффициентов 1..10 и соответствующих им частот из сетевых регистров, в регистры вычислителя. Данную операцию рекомендуется производить при остановленном счёте.